

REM25 & REM15

无线双向遥控器



REM25

REM25是一款双向收发的无线遥控器，可对主机进行更加安全和明确的操作以及即时状态进行声光反馈确认，这样即使您看不到键盘或者离的较远都可以方便的确认系统当前所处的状态，并可进行相应所需的操作

REM25确实很好的将键盘的常用操作的功能浓缩到了移动的指尖操控，例如我们可以将最常用的几种布防和紧急按钮的功能都定义在遥控器的相应的按键上，如还需要简单控制一下家用电器的开关，还可以将可编程输出也定义在按键上，例如花园灯，车库门等等你只需要轻轻一按就可以实现开或者关，所有操作都和主机保持实时的双向通讯，在按键上可以看到状态的刷新，同时可以通过遥控器的蜂鸣器听到操作确认音，非常方便老人和残障人士的使用，遥控器发射预接收的无线电信号都是经过深度滚动加密的，入侵这即使能够监听和拷贝，发射同样电波，也是无济于事的

REM25 的声光提示功能无疑是非常人性化的设计理念，同时长效的锂电池也最大程度的提高了电池的更换周期，方便维护和使用

REM25中央有一个独特的按键，那就是 (i) 状态查询按钮，当一觉醒来，您在床上通过这个查询按钮就可以得知目前安保系统的即时状态，当显示为红色时，表明系统仍处于布防状态，恭喜，您可能是这个家里早出晚归的那一个，为了不打扰家人的美梦，你会按下留守或者撤防按钮，但如果您发现按钮显示为绿色，那么也恭喜您，什么都不用做，起床就可以享受美味的早餐了，当然如果显示为红色闪烁，那么可能系统发生了报警，需要去键盘上查看一下详细的报警记录

REM25 具有时尚的外观以及纤薄的手感，方便携带，分为烤瓷白与夜鹰黑两种配色，无线频率有433Mhz 与 868Mhz两种

REM15


REM15是单向发射的无线遥控器，可以让主机执行按钮所设定的控制功能，但却无法像REM25一样即时接收主机的执行状态反馈

产品特点


- 可执行6种 (REM25) 或是5种 (REM15) 不同的操作功能，例如布防，撤防系统，打开或者关闭可编程输出PGM
- 深度滚动加密的撤防命令发射功能
- 操作状态即时确认功能 (REM25 only)
- 系统状态即时查看功能 (REM25 only)
- 系统状态末次记忆功能 (REM25 only)
- 通过按钮背光 (LED) 结合微型蜂鸣器实现系统状态的实时反馈和呈现 (REM25 only)
- 支持 StayD 模式切换
- 无线发射频率可选433 MHz 或者 868 MHz
- 外壳防水设计
- 采用长效的CR-2312纽扣型锂电池，方便更换，一天正常2次操作可保用一年
- REM25 具有可选色: 夜鹰黑，烤瓷白
- REM15 具有可选色: 夜鹰黑，烤瓷白
- CE, EN 50131 认证

REM25 & REM15 外观对比

REM25



REM15



概述

- 通过声光即时反馈主机状态功能
REM25 具有6种可定义的主机常用操作按钮 (REM15 具有5种) 可让您在不依赖键盘的情况下仍能方便的操作安保系统, 当使用REM25操作时, 每一次的按键, 执行的情况都会通过按键的背光LED以及内置的蜂鸣器进行反馈提示, 人性化的设计让您的生活变的更安全和简单.
- 防水功能
REM25 和 REM15 具有防水设计的外壳, 可以抵抗通常的溅湿和雨淋, 具有很高的耐用性.
- 简易的电池更换与保养
遥控器均采用了内置可更换电池的设计. 简单的旋开背面的两颗螺丝即可掀开后盖, 电池规格为 3V 纽扣型锂电池 (CR2032).

兼容性

请参考最新的产品兼容表 paradox.com.

技术规格

	描述
无线频率	433 或者 868 MHz
电池型号	1 x 3V 纽扣型锂电池 (CR2032)
无线发射距离 典型室内环境	30m (100 ft) 至 50m (164 ft) – 目视距离
工作湿度	5 to 90%
工作温度	-10 to 55 °C
尺寸/重量	REM25: 3.9 x 7.2 x 1.2 cm (1.5 x 2.8 x 0.5 in.) REM15: 3.9 X 6.6 X 1.1 cm (1.5 X 2.6 X 0.4 in.)
认证	REM25: CE 和 C-Tick REM15: CE 和 EN 50131